Kompakte Präzisionswaage

# HT-120

## 120 g x 0.01 g

HT SERIE

Stapelbare Aufbewahrungsbox
(Standardmäßig)

**Praktisch, Preisgünstig, und Präzise!**

ISO 9000 CERTIFIED

A&D ...Clearly a Better Value
A&D Company, Limited
http://www.aandd.jp

## Praktisch, Preisgünstig und Präzise
## Ideal für Ausbildung, Labor und Produktion

### Beispiellose Akkulaufzeit von 500 Stunden

*Mit vier AA Alkaline Batterien Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet

- ✔ Erspart die Mühe Batterien zu lagern und regelmässig ersetzen zu müssen
- ✔ Auto-Power-Off Funktion um unnötigen Batterieverbrauch zu vermeiden
- ✔ Batterieanzeige, informiert über den Ladestand der Batterien
- ✔ Optionales AC-Netzteil erhältlich

### Edelstahl (SUS304) Wägeplatte und Schutzplatte

- ✔ Bietet Schutz vor Kratzern und Abnutzung
- ✔ Schützt die Waage vor Lösungsmitteln und Chemikalien
- ✔ Hygienisch und einfach zu reinigen

- Die stapelbare Aufbewahrungsbox gewährt eine sichere und platzsparende Lagerung
- Die Sicherheits-Oese an der Rückseite der Waage bietet die Möglichkeit eine Diebstahlsicherung anzubringen.

Ausserdem bietet die HT-120 erstklassige Leistung und Funktionalität, und ist ideal für den Einsatz in der Ausbildung, in Labors und Produktion geeignet.

- Hohe Auflösung von 0.01g mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit
- Großes, weiß hinterleuchtetes LCD Display (15 mm Ziffernhöhe)
- Zehn Wägeeinheiten: Gramm, Karat, Momme, Unze, Feinunze, Pennyweight, Grain, Tola, Tael (Singapur/HK Schmuck/Taiwan), und Newton
- Die Tara Funktion zieht das Gewicht eines Messbehälters auf Tastendruck ab.

### Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Wägekapazität | 120 g / 4.233 oz / 600 ct |
| Ablesbarkeit | 0.01 g / 0.001 oz / 0.05 ct |
| Reproduzierbarkeit | 0.01 g (Standardabweichung) |
| Linearität | ±0.02 g |
| Stromversorgung | Vier AA Batterien oder AC Netzteil (optional) |

| | |
|---|---|
| Wägeplatte | Ø70 mm |
| Abmessungen | Waage: 136 (W) × 150 (D) × 57.5 (H) mm<br>Aufbewahrungsbox: 160 (W) × 175 (D) × 70 (H) mm |
| Gewicht | Ca. 570 g (einschließlich Batterien) |
| Standard Zubehör | Bedienungsanleitung, Aufbewahrungsbox, Edelstahl Wägeplatte, vier AA Mangan Batterien |

AC Netzteil TB-164B
(Optional)

A&D ...Clearly a Better Value

**A&D Company, Limited**
3-23-14 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013 JAPAN
Telephone: [81] (3) 5391-6132 Fax: [81] (3) 5391-6148
http://www.aandd.jp

**A&D ENGINEERING, INC.**
1756 Automation Parkway, San Jose, CA 95131 U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333 Fax: [1] (408) 263-0119

**A&D Australasia Pty Ltd.**
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031 AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100 Fax: [61] (8) 8352-7409

**A&D INSTRUMENTS LTD.**
Unit 24/26 Blacklands Way Abingdon Business Park, Abingdon, Oxon OX14 1DY UNITED KINGDOM
Telephone: [44] (1235) 550420 Fax: [44] (1235) 550485

<German Sales Office>
Hamburger Straße 30 D-22926 Ahrensburg GERMANY
Telephone: [49] (0) 4102 459230 Fax: [49] (0) 4102 459231

**A&D KOREA Limited**
Manhattan Bldg. 8F, 36-2 Yoido-dong, Youngdeungpo-gu, Seoul, KOREA
Telephone: [82] (2) 780-4101 Fax: [82] (2) 782-4280

**A&D RUS CO., LTD.**
Vereyskaya str.17, Moscow, 121357 RUSSIA
Telephone: [7] (495) 937-33-44 Fax: [7] (495) 937-55-66

**A&D Instruments India Private Limited**
509 Udyog Vihar Phase V
Gurgaon-122 016, Haryana, INDIA
Telephone: [91] (124) 471-5555 Fax: [91] (124) 471-5599

*HT-120-ADCC-01-PR1-132□□